



B.NOTE 20 / B.NOTE 40

La nouvelle plage braille **b.note** est le fruit de plus de 40 années de conception et d'innovations technologiques pour déficients visuels

Téléphone: +33 (0) 1 55 26 91 00

Email: contact@eurobraille.fr

b.note combine les fonctions des plages braille (connexion USB et bluetooth compatibilité avec les différents lecteurs d'écrans du marché Jaws, NVDA, super nova, Voiceover, talk-back / braille-back, brltty, orca...) avec des fonctions de prise de note.

DESCRIPTIF

- Pas besoin de déplacer ses mains pour trouver les touches avance ou recul, les curseurs routines à 2 positions de **b.note** vous facilitent la lecture.
- Transfert de fichier innovant en Bluetooth avec PC et Android ou via port USB.
- Lecture vocale des documents grâce aux haut-parleurs intégrés et aux écouteurs.
- Grâce à la précision de son nouveau clavier Perkins **b.note** est ergonomique et confortable.
- **b.note** permet de paramétrer les fonctions des touches de commandes afin d'optimiser l'ergonomie (droitier ou gaucher).
- Un bumper protège b.note et une housse avec fermeture zippée est fournie.
- **b.note** a une autonomie de plus de 15 heures.
- Récupérez 4 heures en 25 minutes grâce à son USB C Power Delivery.
- **b.note** est compatible avec le logiciel **esysuite**.
- **b.note** est disponible dans plusieurs versions pour mieux s'adapter à vos besoins.
- 20 ou 40 caractères avec ou sans clavier perkins, sans Bluetooth et fonctions internes.



Téléphone: +33 (0) 1 55 26 91 00

Email: contact@eurobraille.fr

FONCTIONS INTERNES DE B.NOTE

- Gestionnaire de fichiers avec transfert bluetooth.
- Ouverture des formats .odt, .docx, .pdf, brf, txt, epub.
- Lecture des documents par synthèse vocale ou braille abrégé.
- Couper / copier / coller ; fonction annuler / retablir.
- Signets.
- Lecteur audio (mp3, wma...).
- Lecteur de podcast et de web radio.
- Agenda.

CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur 20 cellules / 20 curseurs routines
- Afficheur 40 cellules / 40 curseurs routines
- 8 points par cellule
- Clavier braille 10 touches
- 2 pavés de 4 touches
- Processeurs: STM32L1 / ARM Cortex-A53, quad core, 1.4GHz
- RAM: 512MB LPDDR2 (900MHz)
- Carte SD 64GB
- Une housse de protection est incluse
- Wifi: 2.4GHz 802.11ac dual band
- Bluetooth: 4.2 LS BLE
- Audio out : Jack 3,5mm
- Batterie: 3.7V 6000mAh (22.2 W)
- Charge rapide avec un adaptateur secteur USB C (protocole PD Universel 2.0)
- Charge à 30% en 25 min., 80% en 1h30
- Autonomie : supérieure à 14 heures
- Dimensions: 235 (20 cel.) / 365 (40 cel.) x 105 x 27 mm
- Poids: 500 gr. (20 cel.) / 600 gr. (40 cel.)

VIDÉOS



Téléphone: +33 (0) 1 55 26 91 00

Email: contact@eurobraille.fr



Téléphone: +33 (0) 1 55 26 91 00

Email: contact@eurobraille.fr



Téléphone : +33 (0) 1 55 26 91 00

Email: contact@eurobraille.fr

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

GUIDES, MANUELS ET LOGICIELS